

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 07-121144

(43)Date of publication of application : 12.05.1995

(51)Int.Cl.

G09G 3/36  
G02F 1/133  
H04N 5/66

(21)Application number : 05-285998

(71)Applicant : NEC CORP

(22)Date of filing : 20.10.1993

(72)Inventor : OI SUSUMU  
SHIBA HIROSHI


## (54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To expand the visual field angle electrically without making the manufacture process complicated by performing switching control over gamma characteristics at intervals of (n) frame (n: natural number) of an image signal.

CONSTITUTION: Analog signals as input video signals of R, G, and B are converted by a sample-and-hold circuit 14 into two parallel signals, which are inputted to a gamma converting circuit 15. A gamma conversion switching signal 12 is inputted in opposite phase relation to the gamma converting circuit 15 respectively.

Therefore, successive sampling signals are converted into different gamma characteristics  $\gamma_1$  and  $\gamma_2$ . The gamma-converted signals are supplied to upper and lower analog type H drivers 18 and 19 of an LCD panel 17 through an inverting circuit 16 for a liquid crystal opposite electrode voltage. At this time, the RGB signal corresponding to, for example, the same pixel is processed by gamma conversion corresponding to the same gamma characteristics. The gamma characteristic switching signal 12 is switched at intervals of one horizontal scanning period and further inverted in phase at intervals of two vertical scanning periods (two frames).



(19) 日本国特許庁 ( J P )  
(12) 公開特許公報 ( A )  
(11) 特許出願公開番号  
特開平7-121144  
(43) 公開日 平成7年(1995)5月12日


(5)Int.Cl.	識別記号	片内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 9 G 3/36				
G 0 2 F 1/133	5 0 5			
H 0 4 N 5/68	1 0 2 Z			
21) 出願番号	特願平5-285388		(71) 出願人	000004237 日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目7番1号 大井 道 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社 柴 宏
22) 出願日	平成5年(1993)10月20日		(72) 発明者	東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社 柴 宏
			(72) 発明者	東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社 柴 宏
			(74) 代理人	弁理士 ▲柳▼川 信

## 54) 【発明の名称】 液晶表示装置

57)【要約】

【目的】 LCDにおいて、電氣的な改良のみで広視野化を図る。

【構成】 画像信号のガンマ特性を、例えば2フレームに切替えて液晶駆動電圧とすることにより、広視野角が可能となる。



Digest, pp798, 1992)、NEC (ID RC' 92 Digest, p591, 1992)により改良方法が提案されている配向分割方式がある。

【0011】IBMでは、図11(a)に示すように、TFT基板とCF基板との面方向のラビング方向を変えることで配向分割を行っている。富士通では、高ブレチルト配向膜と低ブレチルト配向膜とを同一方向でラビングすることで配向分割を行っている(図11(b))。またNECでは、TFT基板側のみ高ブレチルト配向膜でラビング方向を変えることで配向分割を実現している(図11(c))。

【0012】IBM方式では、TFT基板、CF基板の両方で夫々に3回ラビングを行うため工程数が大幅に増える。富士通方式では、ラビング回数は夫々1回で済むが、配向膜のパターンニングが必要となり工程数は増大する。またNEC方式も、TFT基板側ではラビング処理を2回行うのでやはり製造工程は煩雑化する。ラビング工程は非常に難しい工程であり、ラビング不良は表示ムラとなりやすい。そのような難しい工程を増やすことは、画素分割法と同様にパネルの歩留低下の原因となってしまう。

【0013】また、配向分割した境界には液晶配向の遷移領域で光漏れ(ディスプレイネーションライン)が発生するので、その部分をブラックマトリックス(CF上の遮光層)で覆わなければならないとコストの低下が起きる。一方、ブラックマトリックスで境界部分を覆うと画素の開口率が低下し、輝度が下がることが問題となる。従って、現状ではノーマリーブラックで配向分割を適用している例がほとんどである。

【0014】

【発明が解決しようとする課題】以上述べた如く、従来技術では、LCDの広視野角化のためにTFT工程、液晶パネル工程が通常のものに出し遅れとなり、結果的に歩留りの低下ひいてはコストの増大をもたらすという欠点がある。

【0015】本発明の目的は、製造工程を複雑化することなく電気的に視野角の拡大を図った液晶表示装置を提供することである。

【0016】

【課題を解決するための手段】本発明による液晶表示装置は、入力画像信号を入力として互いに異なる複数のガンマ特性を有するガンマ変換手段と、前記ガンマ特性を前記画像信号のnフレーム毎(nは自然数)に切替えて制御する手段とを含み、前記ガンマ変換手段の出力に応じて液晶駆動をなすようにしたことを特徴としている。

【0017】

【実施例】以下、図面を用いて本発明の実施例につき詳述する。

【0018】図1は本発明に適用されるガンマ変換回路の一例を示す回路図であり、アナログ式ガンマ変換回路

であってガンマ特性を、外部からのガンマ特性切替え信号3(VSW)に応じて変換自在としたものである。

【0019】基本例には三つの利得の異なる差動増幅器4、5、6と、入力切替回路7とからなり、これ等三つの差動増幅器が共通の負荷抵抗R9に接続される。ガンマ特性切替え信号3(VSW)は、表示信号1(VIN)が入力される。第1の差動増幅器4の一方の入力には、入力表示信号の最低レベルに対応した一定電圧VRLが加えられ、第3の差動増幅器6の一方の入力には表示信号の最高レベルに対応した一定電圧VRLが加えられ、第2の差動増幅器5の一方の入力端子には、表示信号の中間レベルに対応した一定電圧VRLが加えられている。

【0020】更に、第2の差動増幅器5は二つの利得の異なる差動増幅器を含み、切替え信号3(VSW)でこの二つの差動増幅器を切替えて得ようになっている。

【0021】各差動増幅器4～6は、負荷抵抗R9に流れる電流を入力レベルに応じて変えることで入力信号を増幅する。例えば、差動増幅器1の利得はおおよそ負荷抵抗R9とエミッタ抵抗の和(R1+R2)との比で表される。従って、エミッタ抵抗のR1～R8の値を適当に設計することで任意の利得特性が得られる。

【0022】第2の差動増幅器5内の二つの差動増幅器はトランジスタQ7とトランジスタQ8の選択で切替えられる。切替え信号3(VSW)が基準信号VSWより大きいときトランジスタQ7がオン状態となり、トランジスタQ3、Q6で構成される差動増幅器が選択され、切替え信号3が基準信号より低い場合はトランジスタQ8がオン状態となり、トランジスタQ4、Q5で構成される差動増幅器を選択することができる。

【0023】各差動増幅の利得(抵抗R3～R6)、定電流源I2の電流値、共通負荷抵抗R9の一端が接続されている一定電位V60について、出力2(VOUT)の特性が所望のガンマ変換特性になるように設計される。その結果、図2に示すような二つのガンマ変換特性γ1、γ2を得ることができる。この際二つのガンマ特性は異なる視野角が最適用になるよう設定する。

【0024】例えば、垂直視野ではガンマ値=2.2で最適用特性が得られるが、上視野10度ではガンマ値=3.4、下視野10度ではガンマ値=1.4程度で最適用特性が得られるので、それらを調整することで上下10度程度最適用特性領域が広げることが期待される。

【0025】このガンマ変換を液晶表示装置に適用した本発明の一実施例を図3に示す。各R(赤)、G(緑)、B(青)入力映像信号であるアナログ信号は、サンプルホールド回路14により2本のラレル信号に変換される。各ラレル信号は図1で示したガンマ変換回路15に入力される。ガンマ変換切替え信号12(VSW)は連鎖するガンマ変換回路15に対して夫々逆相で入力される。従って連鎖するサンプリング信号(遅延素子)は異なるガンマ特性γ1、γ2に変換される。

【0026】それらのガンマ変換された信号は液晶対抗電圧に對する反転回路16を経てLCDパネル17の上下のアナログ式のHドライバ18、19に供給される。この際、例えば同一の画面に対応するRGB信号は同一のガンマ特性に対応したガンマ変換を行う。ガンマ特性切替え信号VSWは一水平走査期間毎に切替え、更に2垂直走査期間(2フレーム)毎に位相を逆転させる。

【0027】一方、反転回路16により信号は上下Hドライバ18、19で逆相とされ、一水平走査期間毎に反転するよう制御することで図4に示す形で画素ドットに信号を入力することができる。図中の斜線部はガンマ値γ1に対応する信号が入力される。また画素ドット内のノの符号は印加信号の極性を示す。

【0028】図4に示す如く、連続する2つのフレームに対応する同一画素(RGBの3画素ドットで構成)に対しては、同一のガンマ特性に対応した信号電圧でかつ極性の反転した信号が印加される。続く2フレームでは、前の2フレームとは異なるガンマ特性に対応する信号電圧でかつ極性の反転した信号を印加している。

【0029】こうすることで、RGBの色バランスを維持し、連続して異なるガンマ特性に対応した電圧を印加する正負の信号のアンバランスにより発生する残留DC電圧による液晶、配向膜の固定分極に起因する画面の焼き付きを抑えることができる。

【0030】尚、本例ではn=2フレーム毎にガンマ特性を切替えているが、1フレーム毎でも、また3フレーム毎でも良いが、nがあまり多くなるとフリッカの原因になるので、n=1～4が最適用となる。

【0031】図5は本発明の他の実施例を示すLCDのブロック図であり、ガンマ変換回路22として複数のメモリーを用いてガンマ変換をする場合の例である。ガンマ変換回路22内のガンマ変換に用いられるメモリー(ROM)を2セット持ち、図3の実施例と同様に同一画面内の画素ドットには同一のガンマ変換テーブル(ROM)を用いて変換し、その隣接の画素内の画素ドットに対しては異なるガンマ変換テーブル(ROM)を用いてガンマ変換を行う。

【0032】各画素ドットは例えば2フレーム毎にガンマ変換テーブルを変えることで、図4のような形で画素信号を供給することができる。

【0033】ここで、図5はデジタルRGB信号を受けガンマ変換回路22内でガンマ変換を行い、LCDパネル17の上下のデジタルHドライバ24、25に信号を供給する場合であるが、図6はアナログRGB信号11を受けてADコンバータ32により一度デジタル信号に変換し、ガンマ変換回路22によりガンマ変換を行い、更にDAコンバータ34により再度デジタル

信号をアナログ信号に変換し、LCDパネル17の上下のアナログ式のHドライバ18、19に信号を供給する例を示すのである。

【0034】以上の実施例では2種類のみのガンマ特性でフレーム変換を行っているが、場合によっては3種類以上のガンマ特性を用いることで、より広範囲で視野角特性を変えることができる。

【0035】図7は本発明に用いる他のガンマ変換回路を示す図であり、図1と同部分には同一符号にて示す。

【0036】本例では異なるガンマ変換特性としてガンマ値を変えるのではなく、電圧のレベルシフトを行ってガンマ特性を変化させる場合を示している。図7(a)では、図1に示したガンマ変換回路において、負荷抵抗R9の一端に一定電圧V60の代わりに、図7(b)の如く1水平期間毎に二つの電圧レベル(V601、V602)を交互に供給するようにし、図8に示す二つの画素信号を発生する。

【0037】図1の例では、ガンマ値を変更しているの度、隣接特性の視野角依存性を改善できるが、白ノ黒輝度のコントラストを大幅に向上させることは難しいが、本例のように電圧V60をシフトさせ、例えば、0.5V前後の電圧差をつけることで、コントラスト10を維持できる視野角を、現状の上下20度前後のものから上下40度前後まで改善することができる。

【0038】

【発明の効果】以上説明した様に本発明の液晶表示装置によれば、TFT製造工程、パネル製造工程を複雑化することなく、異なるガンマ特性の信号電圧を各画面にフレーム毎、或いは数フレーム毎に印加し表示信号を時変間隔調整することで視野角を増大させることが可能となる。

【0039】例えば、ガンマ値=1.4、ガンマ値=3.4程度の二つの信号を調整することで上下最適用の得られる視野角度を10度前後改善することができる。またガンマ特性を0.5V程度レベルシフトさせた信号で調整することでコントラスト比視野角を20度前後改善できる。従って、本発明を用いることにより低価格で高性能の液晶表示装置を得ることができるのである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に適用されるガンマ変換回路の一例を示す回路図である。

【図2】図1の回路のガンマ特性例を示す図である。

【図3】本発明の一実施例のブロック図である。

【図4】本発明の一実施例の各画面への印加電圧例を示す図である。

【図5】本発明の他の実施例のブロック図である。

【図6】本発明の別の実施例のブロック図である。

【図7】(a)は本発明に適用されるガンマ変換回路の他の例を示す回路図、(b)はガンマ変換制御信号の波

形状を示す図である。

【図8】図7の回路のガンマ特性例を示す図である。

【図9】液晶の配向状態を示す図である。


【図10】画素分割による従来の広視野角例を示す図である。

【図11】配向分割による従来の広視野角例を示す図である。


【符号の説明】

4～6 差動増幅器


【図1】




【図2】




【図3】




【図3】




【図5】




【図6】




【図10】




【図11】



【図7】



【図11】



【図9】

